

Displayvisningar på Kamstrup Omnipower Elmätaren



Startläge: Mätarställning på den totala förbrukningen Aktiv energi i kWh.

Knapptryckningar:

1. dCon menyn för manövrering av brytaren i elmätaren (dCon = disconnect)
Frånslag i dCon menyn håll gröna knappen intryckt i ca 5 sek då knäpper det till i
Mätaren och det börjar blinka rött. Frånslaget Klart!
Tillslag displaymenyn i valfritt men ej i dCon menyn. Håll gröna knappen intryckt i
ca 5 sek då knäpper det till och röda lampan slutar att blinka. Tillslaget Klart!
2. Displayen skiftar mellan datum och tid i mätaren.
3. Momentan elförbrukning i kW
4. Aktuell effekt fas L1 i kW
5. Aktuell effekt fas L2 i kW
6. Aktuell effekt fas L3 i kW
7. Högsta effektuttag under en månad i kW, nollställs automatiskt vid månadsskifte.
8. Tidsstämpel när högsta effektuttaget under månaden inträffade, datum och tid växlar.
9. Aktuell spänning fas L1 i Volt
10. Aktuell spänning fas L2 i Volt
11. Aktuell spänning fas L3 i Volt
12. Aktuell ström fas L1 i Ampere
13. Aktuell ström fas L2 i Ampere
14. Aktuell ström fas L3 i Ampere
15. Reserverat för nätbolaget
16. Mätarställning på den totala producerade Aktiva energin i kWh.
17. Mätarställning på reaktiv positiv energi i kVar.
18. Mätarställning på reaktiv negativ energi i kVar.
19. Displaytest.